

ПАМЯТКА

о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс ВЛ, утвержденных постановлением правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Напоминаем Вам, что повреждение высоковольтных электрических сетей вызывает перерывы в обеспечении электроэнергией городов, промышленных и других предприятий, наносит ущерб народному хозяйству, приводит к несчастным случаям.

Для сохранности и нормальной эксплуатации линий электропередач Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», установлены охранные зоны вдоль воздушных линий, определяемые параллельными прямыми, отстоящими на расстоянии 30м от крайних проводов ВЛ 330-500кВ, в зоне которых запрещается:

1. Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- ✚ набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- ✚ размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа новых проходов и подъездов;
- ✚ размещать свалки.

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В, запрещается:

- ✚ складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче смазочных материалов;
- ✚ размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ✚ использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного согласования сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- ✚ строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- ✚ горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- ✚ посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- ✚ проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ✚ земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- ✚ полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ✚ полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
- ✚ при производстве сельхозработ оставлять стога соломы, сена и отходы сельхозпроизводства, являющиеся причиной возгорания пожаров, а также разведение огня (проведение палов) в охранной зоне ВЛ.

4. При обнаружении сетевыми организациями и иными лицами фактов осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», без получения письменного согласования сетевой организации, лица обнаружившие нарушение, направляют заявление о наличии таких фактов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике, а также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.

Нарушение гражданами и должностными лицами Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», которое вызвало или могло вызвать перерыв в обеспечении потребителя электроэнергией, повреждение электролиний или причинение иного ущерба влечёт административную ответственность по ст. 9.7 и 9.8 «Кодекса об административных правонарушениях России».

Причинение ущерба электрическим линиям в крупном размере в результате неосторожного обращения граждан и должностных лиц с огнём и др., влечёт за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 168 Уголовного кодекса РФ.

О замеченных неисправностях или угрозе сохранности электрических сетей, просим сообщить по телефонам: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).